

Specification :

Model		CAC-10F
Power source		AC : 200~240V 50/60HZ
Output	Voltage	Depend on power source
	Control mode	PWM
	Frequency	40 ~400 HZ
	Max. current	3 A
Features	Run/Stop control	+
	Soft start	+
	Over current led	+
	Output contact	--
	On / Off delay	--
Operating temperature		0 ~ 40°C
Dimensions		60Wx167Hx79D

控制器頻率設定操作說明：

- * 1. 旋轉速度調整鈕 LEVEL 刻度 3-5 位置 (視盤面大小) *
- 2. 按 LOCK 至頻率顯示閃爍狀態 頻率解鎖
- 3. STEP 可切換 倍頻 / 半頻 選擇接近預調之頻率
- 4. 按 ▼▲ 調整頻率. (按住為連續調整)
- 5. 選擇送料機上工件移動速度最高點停止
- 6. 旋轉 LEVEL 鈕視工件輸送速度是否線性增減如非請重返 4. 5. 操作.
- 7. 按 LOCK 至頻率顯示閃爍停止或重開電源 頻率鎖定

